

# Utiliser eth X

réseau, interface, eth

Avec l'arrivée de systemd, les interfaces réseau ne sont plus nommées ethx, mais enox ou ensxx. Pour retrouver le nommage d'antan.

Nous éditons le fichier de configuration de grub :

```
sudo vi /etc/default/grub
```

Nous ajoutons cette information à l'option "GRUB\_CMDLINE\_LINUX"

```
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
```

Puis nous régénérons le fichier grub :

```
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

Il ne reste plus qu'à adapter le fichier de configuration des interfaces réseau :

```
sudo vi /etc/network/interfaces
```

```
allow-hotplug eth0  
iface eth0 inet static
```

Au reboot suivant, nous retrouvons les interfaces réseau nommées ethx.

From:  
<https://wiki.grohub.org/> - **Grohub wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.grohub.org/infrastructure/reseau/divers/utiliser-ethx>

Last update: **10/10/2020 11:47**

